
NFC 140-142 Грунтовые светильники

Установочные размеры



Основание для светильника*



Для интегрированных компактных люминесцентных ламп. Используется только с рассеивателями \emptyset 250, 300. Прозрачный призматический светозатеняющий рассеиватель. Материал — ПММА. Код заказа — 70010.





Аксессуары



Установка


Установка на грунтовую поверхность.


Конструкция


Основание из нейлона, армированного стекловолокном. Для всех светильников соѕ ϕ =1. Замена лампы накаливания на интегрированную компактную люминесцентную лампу приведет к увеличению реактивной мощности с коэффициентом не более 0,6 в зависимости от мощности ламп и изготовителя.


Оптическая часть

Рассеиватель из ПММА.

























Тип рассеивателя	Артикул	Мощность, Вт	Размеры LxH, мм	Тип и цвет рассеивателя				
				Шар Опаловый	Шар Прозрачный	Шар Дымчатый	Шар Призматик	Шар Черный/ Матовый
						0	•	•
				Код	Код	Код	Код	Код
200	NFC 140 E40	1x40	200x289	5141104000	5141204000	5141304000	-	-
250	NFC 141 E60	1x60	250x339	5141106000	5141206000	5141306000	5141406000	5141506000
300	NFC 142 E75	1x75	300x389	5141107500	5141207500	5141307500	5141407500	5141507500

Тип	Артикул	Мощность,	Тип и цвет рассеивателя				
рассеивателя		Вт	Куб Опаловый	Куб Дымчатый	Альфа Призматик	Бета Опаловый	
					1		
			Код	Код	Код	Код	
250	NFC 141 E60	1x60	5142106000	5142306000	-	_	
300	NFC 142 E75	1x75	-	_	5143407500	5144107500	

^{*} установочные размеры рассеивателей см. на стр. 283